

# Описание товара Генератор бензиновый FOGO

## FH 7000 E



### Описание

- Бензиновый электрогенератор FOGO FH 7000 E используется в качестве резервного источника питания на предприятии, даче, загородном доме, а также для трехфазных электроинструментов. Конструктивные особенности:
- Ручная и электрическая система запуска;
- Открытое исполнение;
- Тип топлива - бензин 92 или 95;
- Низкий расход топлива;
- При сборке используются только высококачественные комплектующие;
- Автоматическая остановка двигателя при низком уровне масла;
- Время работы на одной заправке до 3,0 часов;
- Синхронный, бесщеточный тип электрогенератора, уровень защиты IP 23. Производитель:
- FOGO, Польша Модель:
- FH 7000 E Стандартная комплектация:
- Бензиновый генератор;
- Термореле;
- Одна защищенная розетка 1 фаза ~ 16А;
- Одна защищенная розетка СЕЕ 3 фаза ~ 16А;
- Аккумуляторная батарея;
- Двух полюсный автомат защиты с тепловым и электромагнитным расцепителем.

### Характеристики

Габаритные размеры, мм	775x565x595
Объем бака, л	6,2

Мощность максимальная, кВт	6,6
Мощность номинальная, кВт	5,6
Частота, Гц	50
Марка двигателя	HONDA, GX 390 4 тактный
Уровень шума, дБ/7м	69
Ёмкость масляной системы, л	1,3
Масло двигателя	SAE 5W 30, 10W 40
Расход топлива при нагрузке 75%, л/час	2,1
Объем двигателя, см <sup>3</sup>	389
Мощность, кВт	5.6

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.